

# OZONE SENSOR

## オゾンガスアラーム OGA-030

オゾンガスアラームは「小型・軽量」で設置が容易な簡易警報器です。



### 仕 様

型 式	OGA-030
検 知 原 理	半導体薄膜式
アラーム設定	0.2, 0.5, 1.0, 2.0 ppm 任意切替
表 示	LEDインジケータ (5段階)
接 点 容 量	AC250V, 5A (抵抗負荷)
電 源	AC100±10V, 0.1A 50/60Hz DC24±4V, 0.5A
環 境 条 件	温度5~40℃ 湿度30~80%RH 但し、結露なきこと
設 置 方 法	床置き、又は壁掛け (屋内取付用)
寸 法	125W×65D×100H (単位: mm) 但し、突起物を含まず

感度調整は0.2 [ppm] の1点で行っております。  
本器は測定器ではなく検知器です。

## オゾンキャッチャー AET-030P

オゾンキャッチャーは「ハンディタイプ」のオゾン検知器です。



製造元: 新コスモス電機

### 仕 様

型 式	AET-030P
検 知 原 理	半導体薄膜式
検 知 範 囲	0.01~1ppm (サービレンジ: 0~9.5ppmまで表示)
検 知 精 度	±30%FS以内
表 示	デジタル表示
電 源	AC100V (専用アダプタ) または単三電池: 4本
環 境 条 件	温度0~40℃ 湿度10~80%RH
出 力	DC 0~1V
寸 法	84W×40D×190H (単位: mm) 但し、突起物を含まず
質 量	約500g

感度調整は0.2ppmと0.5ppmで行っております。  
本器は測定器ではなく検知器です。



### 荏原実業株式会社 オゾン事業部

<http://home.k06.itscom.net/ej-ozone/>

- 計測器営業部 営業技術課・サービス課
- 技 術 部 技術研究所・工場  
〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子1270番地  
TEL: 044-433-7521 FAX: 044-433-7241  
E-mail: ej-ozone@ejk.co.jp
- 計測器営業部 大阪営業所  
〒541-0046 大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル5階  
TEL: 06-6231-3528 FAX: 06-6231-2929  
E-mail: ozon-osaka@ejk.co.jp

ISO 9001 認証取得済

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。